

Illuminazione / Applique LED / Lampade connectibili / Lyra

## Scheda tecnica del prodotto




## Lyra



Lampade connectibili




## Specificazioni

Lumen	Potenza	Temperatura di colore	LEDs		Cod.	Finitura
270 lm	3 W	Bianco freddo 6.000 K	9	10	<b>7084662</b>	Anodizzato opaco

## Schema



## Documenti e file utili disponibili per il download



Etichette energetiche ( PDF )




Montaggio ( PDF )

## Prodotti fondamentali

### Convertitore LED a tensione costante



Potenza	Altezza	B	C	Input	Output		Cod.	Finitura
6 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	10	<b>7080920</b>	Trasparente / non classificata
15 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	10	<b>7001420</b>	Trasparente / non classificata
30 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	10	<b>7001320</b>	Trasparente / non classificata
50 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	10	<b>5008420</b>	Trasparente / non classificata
72 W	38	153	60	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	10	<b>5008520</b>	Trasparente / non classificata


### Cavo connessione Lyra



	Cod.	Finitura
10	<b>7084921</b>	Plastica grigia


### Sensore di movimento Lyra



Potenza Max	Input	Output		Cod.	Finitura
30 W	12V CD	12V CD	10	<b>7084862</b>	Anodizzato opaco

### Sensore touch Lyra



Potenza Max	Input	Output		Cod.	Finitura
30 W	12V DC	12V DC	10	<b>7084762</b>	Anodizzato opaco